

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	W-EP - Reduc.Engranajes serie W-EP
<b>TAMAÑO</b>	86 - Mn2=440Nm/Tn2=3890LbIn
<b>VERSION</b>	U - Caja de cambios universal
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	56
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	P90 - Entrada IEC 90
<b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>	B14 - Versión con Pequeña Brida
<b>POSICION DE MONT.</b>	B3
<b>PINTURA</b>	NP - No pintado

**DATOS TECNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	N/A
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	N/A
<b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>	N/A
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	N/A
<b>Tn2 Par nominal salida [lb/in]</b>	N/A
<b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>	N/A
<b>ηd Eficiencia dinámica [%]</b>	N/A
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	29,8
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,238
<b>Cantidad de Aceite Secun. [ga]</b>	0,000
<b>Dimensión de salida</b>	ø35 H7 mm